

## Charakterystyki rozładowania stałym prądem akumulatorów serii HZB 2V

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,85 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	119	89	74	62	49	37	30	21	16,9	12,5	9,8	8,1	5,7	4,7	4,0	2,2
HZB2-100	238	179	149	127	98	73	60	43	33,8	25,1	19,5	16,2	11,4	9,4	8,0	4,4
HZB2-150	296	249	210	180	140	105	85	62	50,8	37,6	29,3	24,3	17,1	14,1	12,0	6,5
HZB2-200	318	272	227	206	175	138	113	84	68,0	50,4	39,2	32,5	22,9	18,9	16,1	8,8
HZB2-250	397	340	284	257	219	172	142	105	85,0	62,9	49,0	40,6	28,6	23,6	20,1	11,0
HZB2-300	476	408	340	300	262	206	170	127	102	75,5	58,7	48,7	34,3	28,3	24,1	13,1
HZB2-375	596	511	426	377	327	258	213	159	127	94,4	73,5	60,9	42,9	35,4	30,1	16,4
HZB2-400	635	545	454	412	350	274	227	169	136	101	78,2	64,8	45,7	37,7	32,0	17,5
HZB2-450	715	613	511	465	393	309	256	190	153	113	88,0	72,9	51,4	42,4	36,0	19,7
HZB2-500	794	681	567	512	437	343	284	210	170	126	97,9	81,2	57,2	47,2	40,1	21,9
HZB2-575	906	776	646	578	498	392	324	238	194	143	112	92,5	65,2	53,8	45,7	24,9
HZB2-600	953	817	681	604	525	412	340	252	204	151	117	97,4	68,6	56,6	48,1	26,3
HZB2-625	993	851	710	631	546	429	354	263	212	157	122	101	71,5	59,0	50,2	27,4
HZB2-750	1191	1021	851	763	656	515	426	317	255	189	147	122	85,7	70,7	60,1	32,8
HZB2-800	1270	1089	908	813	699	549	454	336	272	201	157	130	91,5	75,5	64,2	35,0
HZB2-1000	1588	1362	1135	1014	873	686	567	421	339	251	196	162	114	94,3	80,2	43,8
HZB2-1250	1986	1702	1418	1270	1092	858	710	525	424	314	245	203	143	118	100	54,7
HZB2-1500	2383	2042	1702	1528	1310	1030	851	635	509	377	294	243	172	142	120	65,7
HZB2-1875	2939	2518	2099	1897	1616	1269	1050	781	637	472	367	304	214	177	150	82,1
HZB2-2000	3177	2723	2269	2008	1747	1373	1135	839	679	503	392	325	229	189	160	87,6
HZB2-2500	3971	3404	2837	2518	2185	1716	1418	1059	849	629	489	406	286	236	200	109
HZB2-3000	4765	4085	3404	2995	2621	2059	1702	1266	1019	755	587	487	343	283	241	131
HZB2-3850	6116	5241	4368	3822	3364	2643	2185	1621	1308	969	754	625	440	363	309	169

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,80 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	128	96,0	80,0	67,0	52,5	39,4	31,7	22,7	18,0	13,3	10,4	8,6	6,1	5,0	4,3	2,3
HZB2-100	256	192	160	137	105	78,7	63,4	45,3	35,9	26,7	20,7	17,2	12,1	10,0	8,5	4,6
HZB2-150	318	268	226	194	150	113	90,3	66,7	54,0	40,0	31,2	25,9	18,2	15,0	12,8	7,0
HZB2-200	342	293	244	221	188	148	121	89,1	72,3	53,6	41,7	34,6	24,3	20,1	17,1	9,3
HZB2-250	427	366	305	276	235	185	151	112	90,4	66,9	52,1	43,2	30,4	25,1	21,4	11,7
HZB2-300	512	439	366	323	282	221	181	134	108	80,3	62,4	51,8	36,5	30,1	25,6	13,9
HZB2-375	641	549	458	405	352	277	225	167	135	100	78,2	64,8	45,6	37,7	32,0	17,4
HZB2-400	683	586	488	443	376	295	240	179	145	107	83,2	69,0	48,6	40,1	34,0	18,6
HZB2-450	769	659	549	500	423	332	271	202	163	120	93,6	77,6	54,6	45,1	38,3	21,0
HZB2-500	854	732	610	551	470	369	300	224	181	134	104	86,4	60,8	50,2	42,7	23,3
HZB2-575	974	834	695	622	535	421	342	256	206	152	119	98,5	69,3	57,2	48,6	26,5
HZB2-600	1025	878	732	649	564	443	362	269	217	161	124	104	72,9	60,2	51,2	28,0
HZB2-625	1068	915	763	678	587	461	376	278	225	167	130	108	76,0	62,8	53,4	29,2
HZB2-750	1281	1098	915	820	705	554	449	333	271	201	156	130	91,1	75,2	63,9	34,9
HZB2-800	1366	1171	976	874	752	590	480	356	289	214	167	138	97,3	80,3	68,3	37,2
HZB2-1000	1708	1464	1220	1090	939	738	605	447	361	267	209	172	121	100	85,3	46,6
HZB2-1250	2135	1830	1525	1366	1174	923	747	555	451	334	261	216	152	126	106	58,2
HZB2-1500	2562	2196	1830	1643	1409	1107	902	673	541	401	313	259	183	151	128	69,9
HZB2-1875	3160	2708	2257	2040	1738	1365	1114	827	677	502	390	324	228	188	160	87,4
HZB2-2000	3416	2928	2440	2159	1879	1476	1205	893	722	535	417	346	243	201	170	93,2
HZB2-2500	4270	3660	3050	2707	2349	1845	1498	1111	903	669	520	432	304	251	213	116
HZB2-3000	5124	4392	3660	3220	2818	2214	1804	1338	1084	803	624	518	365	301	256	139
HZB2-3850	6576	5636	4697	4224	3617	2842	2324	1720	1391	1031	802	665	468	386	329	180

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,75 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	133	99,5	82,9	69,0	54,4	40,8	32,6	23,3	18,4	13,6	10,6	8,8	6,2	5,1	4,3	2,4
HZB2-100	270	203	169	141	111	83,1	66,0	47,1	37,4	27,8	21,6	17,9	12,6	10,4	8,8	4,8
HZB2-150	387	290	242	205	159	119	95,8	70,1	56,2	41,6	32,4	26,9	18,9	15,6	13,3	7,2
HZB2-200	402	324	277	240	200	157	127	93,8	75,3	55,8	43,4	36,0	25,3	20,9	17,8	9,7
HZB2-250	502	405	346	303	249	196	159	118	94,1	69,6	54,2	45,0	31,6	26,1	22,3	12,2
HZB2-300	602	485	415	360	299	235	190	141	113	83,6	65,0	53,9	38,0	31,3	26,7	14,5
HZB2-375	752	606	519	451	373	293	239	175	141	104	81,4	67,5	47,5	39,2	33,3	18,2
HZB2-400	801	646	553	483	398	313	254	188	151	112	86,6	71,8	50,6	41,7	35,4	19,4
HZB2-450	901	727	622	545	448	352	286	210	169	125	97,4	80,7	56,9	46,9	39,9	21,8
HZB2-500	1003	809	693	608	498	392	319	234	188	139	108	89,9	63,3	52,3	44,4	24,2
HZB2-575	1144	922	789	688	568	446	360	265	215	158	124	102	72,1	59,6	50,6	27,6
HZB2-600	1203	970	831	726	598	470	382	281	226	167	130	108	75,9	62,7	53,3	29,1
HZB2-625	1253	1011	865	757	623	489	398	292	235	174	135	112	79,1	65,3	55,6	30,3
HZB2-750	1503	1212	1038	908	747	587	476	351	282	209	163	135	94,8	78,3	66,5	36,3
HZB2-800	1605	1294	1108	973	797	626	507	373	301	222	174	144	101,2	83,6	71,1	38,8
HZB2-1000	2005	1617	1384	1200	996	782	633	467	375	278	217	179	126	104	88,8	48,5
HZB2-1250	2506	2021	1730	1500	1245	978	789	580	469	348	271	225	158	131	111	60,6
HZB2-1500	3002	2421	2072	1820	1491	1172	940	699	563	417	325	269	190	157	133	72,7
HZB2-1875	3759	3032	2595	2280	1868	1467	1189	877	705	522	406	337	237	196	166	90,9
HZB2-2000	4011	3235	2769	2440	1993	1566	1263	930	752	557	434	360	253	209	177	97,0
HZB2-2500	5013	4042	3460	3030	2490	1957	1586	1171	940	696	541	450	316	261	221	121
HZB2-3000	6016	4852	4153	3660	2989	2348	1900	1407	1128	836	650	539	380	313	267	145
HZB2-3850	7721	6226	5330	4650	3835	3014	2438	1796	1448	1072	835	692	487	402	342	187

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,70 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	136	101,5	84,6	70,4	55,5	41,6	33,3	23,7	18,7	13,9	10,8	8,9	6,3	5,2	4,4	2,4
HZB2-100	275	207	172	144	113	84,8	67,3	48,0	38,2	28,3	22,0	18,3	12,9	10,6	9,0	4,9
HZB2-150	395	296	247	209	162	121	97,7	71,5	57,3	42,4	33,1	27,5	19,3	15,9	13,6	7,4
HZB2-200	410	330	283	245	204	160	130	95,7	76,8	56,9	44,3	36,7	25,8	21,3	18,2	9,9
HZB2-250	512	413	353	309	254	200	162	120	96,0	71,0	55,0	45,7	32,2	26,6	22,6	12,3
HZB2-300	624	510	436	372	306	237	193	142	114	85,0	66,5	55,1	38,5	31,9	27,1	14,7
HZB2-375	767	618	529	460	380	299	244	179	143	107	83,0	68,8	48,4	40,0	34,0	18,5
HZB2-400	817	659	564	493	406	319	259	191	154	114	88,3	73,2	51,6	42,6	36,1	19,8
HZB2-450	919	742	634	556	457	359	292	215	173	128	99,4	82,4	58,0	47,9	40,7	22,3
HZB2-500	1023	825	707	620	508	400	325	239	192	142	111	91,7	64,6	53,3	45,3	24,7
HZB2-575	1167	940	805	702	579	455	367	270	219	161	126	105	73,6	60,8	51,6	28,1
HZB2-600	1252	1009	865	755	618	484	394	289	230	170	132	110	77,4	63,9	54,3	29,7
HZB2-625	1278	1031	882	772	635	499	406	298	239	177	138	114	80,7	66,6	56,7	30,9
HZB2-750	1533	1236	1059	926	762	599	486	358	288	213	166	138	96,7	79,8	67,9	37,0
HZB2-800	1637	1320	1130	992	813	639	517	381	307	227	177	147	103,3	85,3	72,5	39,5
HZB2-1000	2045	1649	1412	1224	1016	798	646	476	383	283	221	183	129	106	90,6	49,5
HZB2-1250	2556	2061	1765	1530	1270	998	805	592	479	354	277	229	161	133	113	61,8
HZB2-1500	3062	2469	2113	1856	1521	1195	959	713	575	426	332	275	194	160	136	74,2
HZB2-1875	3834	3093	2647	2326	1905	1496	1213	894	719	533	414	343	242	200	169	92,7
HZB2-2000	4091	3300	2824	2489	2033	1597	1288	949	767	568	443	367	258	213	181	98,9
HZB2-2500	5113	4123	3529	3091	2540	1996	1618	1195	958	710	552	459	323	267	226	123
HZB2-3000	6136	4949	4236	3733	3049	2395	1938	1435	1150	852	663	550	387	320	272	148
HZB2-3850	7875	6351	5437	4743	3912	3074	2487	1832	1477	1094	851	706	497	410	349	191

Typ akumulatora	Prąd [A] przy rozładowaniu do 1,65 V/ogn.											
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	
HZB2-50	140	104,5	87,1	72,5	57,0	42,5	33,9	24,4	19,3	14,1	11,1	
HZB2-100	284	213	178	148	116	86,8	69,0	49,2	39,1	28,7	22,4	
HZB2-150	407	305	254	214	166	124	99,9	72,8	58,5	43,3	33,8	
HZB2-200	457	383	314	265	211	164	133	97,2	78,4	57,7	45,2	
HZB2-250	570	478	393	336	263	205	165	122	98,1	72,0	56,7	
HZB2-300	683	573	470	396	316	246	199	146	117	87,6	68,3	
HZB2-375	855	716	588	498	395	307	249	182	146	109	84,9	
HZB2-400	911	764	627	536	420	327	265	195	157	116	91,0	
HZB2-450	1025	859	705	596	473	367	300	219	176	130	101	
HZB2-500	1140	956	785	664	526	409	335	243	194	144	113	
HZB2-575	1299	1089	895	758	601	466	378	275	224	164	129	
HZB2-600	1341	1124	923	784	632	497	403	296	235	174	135	
HZB2-625	1397	1171	961	821	645	511	415	302	244	181	141	
HZB2-750	1675	1404	1153	980	788	613	497	365	294	218	170	
HZB2-800	1789	1499	1231	1041	843	655	528	385	313	229	180	
HZB2-1000	2234	1873	1538	1300	1032	818	660	486	387	287	224	
HZB2-1250	2793	2341	1922	1600	1290	1022	824	602	484	358	281	
HZB2-1500	3346	2805	2303	1930	1545	1225	987	726	589	435	339	
HZB2-1875	4190	3512	2884	2400	1935	1533	1237	908	736	543	424	
HZB2-2000	4470	3747	3077	2590	2064	1636	1320	969	786	580	452	
HZB2-2500	5586	4683	3845	3160	2580	2045	1649	1225	978	722	565	
HZB2-3000	6704	5620	4614	3820	3096	2454	1980	1467	1170	862	675	
HZB2-3850	8604	7213	5784	4930	3973	3149	2541	1860	1505	1110	870	

## Charakterystyki rozładowania stałą mocą akumulatorów serii HZB 2V

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,85 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	214	162	136	115	91	70	57	40	32,7	24,4	19,1	15,9	11,3	9,4	8,0	4,4
HZB2-100	429	325	272	234	182	140	114	82,8	65,3	48,9	38,3	31,9	22,7	18,7	16,0	8,7
HZB2-150	532	454	385	332	259	201	163	120	98,2	73,3	57,5	47,9	34,0	28,1	24,0	13,1
HZB2-200	573	496	415	378	325	263	217	162	131	98,2	76,9	64,0	45,5	37,7	32,2	17,6
HZB2-250	715	619	519	472	407	329	272	201	164	123	96,1	80,0	56,8	47,1	40,2	22,0
HZB2-300	857	743	623	553	488	393	326	245	197	147	115	95,9	68,2	56,4	48,2	26,3
HZB2-375	1073	929	779	693	609	492	408	306	245	184	144	120	85,2	70,6	60,2	32,9
HZB2-400	1143	992	831	758	650	524	435	325	263	197	153	128	90,8	75,2	64,0	35,1
HZB2-450	1287	1115	934	856	732	590	490	365	296	220	173	144	102	84,5	72,0	39,5
HZB2-500	1430	1239	1038	943	813	655	543	404	329	246	192	160	114	94,1	80,2	43,9
HZB2-575	1630	1412	1183	1064	925	748	620	458	375	279	220	182	130	107	91,4	49,9
HZB2-600	1716	1486	1246	1111	976	787	652	484	394	294	230	192	136	113	96,2	52,7
HZB2-625	1788	1549	1299	1160	1015	819	679	504	410	306	239	199	142	118	100	54,9
HZB2-750	2144	1858	1557	1403	1220	984	816	609	493	368	288	240	170	141	120	65,7
HZB2-800	2287	1982	1661	1496	1301	1048	869	645	526	392	308	256	182	151	128	70,1
HZB2-1000	2859	2478	2076	1865	1624	1311	1086	808	655	489	385	319	227	188	160	87,8
HZB2-1250	3574	3097	2595	2337	2031	1640	1359	1009	820	612	481	400	284	235	200	110
HZB2-1500	4289	3717	3114	2812	2437	1966	1630	1220	984	735	577	479	342	283	240	132
HZB2-1875	5290	4584	3841	3491	3006	2425	2011	1499	1231	920	720	599	425	353	300	165
HZB2-2000	5718	4956	4153	3694	3250	2622	2173	1612	1313	980	769	640	455	377	320	176
HZB2-2500	7148	6195	5191	4632	4063	3277	2716	2033	1641	1226	959	800	568	471	400	218
HZB2-3000	8578	7434	6229	5510	4875	3933	3259	2431	1970	1471	1152	959	682	564	482	263
HZB2-3850	11008	9539	7994	7033	6257	5048	4183	3113	2528	1889	1479	1231	874	724	618	339

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,80 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	230	175	146	123	98	75	61	44	34,7	25,9	20,3	16,9	12,0	10,0	8,5	4,6
HZB2-100	461	349	293	252	195	150	121	87,0	69,5	52,0	40,7	34,0	24,1	19,9	17,0	9,3
HZB2-150	572	488	414	357	279	216	173	128	104	77,9	61,2	51,0	36,1	29,9	25,5	13,9
HZB2-200	616	533	447	407	350	283	231	171	140	104	81,8	68,1	48,4	40,1	34,2	18,7
HZB2-250	769	666	558	508	437	353	289	215	175	130	102	85,1	60,4	50,1	42,8	23,5
HZB2-300	922	799	670	594	525	422	346	257	210	156	123	102	72,5	60,0	51,3	27,9
HZB2-375	1154	999	838	745	655	529	431	321	261	196	153	128	90,6	75,1	64,0	35,0
HZB2-400	1229	1067	893	815	699	563	460	344	280	209	163	136	96,5	80,0	68,1	37,3
HZB2-450	1384	1199	1005	920	787	634	519	388	315	234	184	153	109	89,9	76,6	42,0
HZB2-500	1537	1332	1116	1014	874	705	575	430	349	261	204	170	121	100	85,3	46,7
HZB2-575	1753	1518	1272	1144	995	804	655	492	399	296	234	194	138	114	97,2	53,1
HZB2-600	1845	1598	1340	1194	1049	846	693	516	419	313	244	204	145	120	102	56,1
HZB2-625	1922	1665	1396	1248	1092	881	720	534	436	325	255	212	151	125	107	58,4
HZB2-750	2306	1998	1674	1509	1311	1058	860	640	524	392	307	256	181	150	128	69,9
HZB2-800	2459	2131	1786	1608	1399	1127	919	684	559	417	328	273	193	160	137	74,6
HZB2-1000	3074	2664	2233	2006	1747	1410	1159	858	697	520	409	340	241	200	171	93,4
HZB2-1250	3843	3331	2791	2513	2184	1763	1431	1066	872	651	511	426	302	250	213	117
HZB2-1500	4612	3997	3349	3023	2621	2114	1727	1292	1046	781	614	510	363	301	255	140
HZB2-1875	5688	4929	4130	3754	3233	2607	2133	1587	1310	978	766	637	452	375	319	175
HZB2-2000	6149	5329	4465	3973	3495	2819	2308	1715	1396	1043	818	681	484	401	340	187
HZB2-2500	7686	6661	5582	4981	4369	3524	2869	2132	1745	1304	1021	851	604	501	425	232
HZB2-3000	9223	7993	6698	5925	5241	4229	3455	2569	2095	1565	1225	1021	725	600	513	279
HZB2-3850	11837	10258	8596	7772	6728	5428	4450	3302	2689	2009	1574	1310	930	770	657	360

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,75 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	237	179	150	126	101	75,9	62,5	44,7	35,5	26,5	20,8	17,3	12,3	10,2	8,68	4,74
HZB2-100	481	365	306	257	205	155	126	90,4	72,3	54,1	42,4	35,4	25,1	20,8	17,7	9,68
HZB2-150	689	522	438	372	294	221	183	135	109	81,1	63,6	53,0	37,6	31,1	26,6	14,5
HZB2-200	716	583	501	437	370	292	244	180	145	109	85,1	70,9	50,3	41,7	35,6	19,5
HZB2-250	894	729	626	551	461	365	304	226	182	136	106	88,6	62,9	52,1	44,5	24,4
HZB2-300	1072	873	751	655	553	437	364	270	218	163	128	106	75,4	62,5	53,3	29,1
HZB2-375	1339	1091	939	821	690	545	458	336	272	204	160	133	94,3	78,1	66,6	36,4
HZB2-400	1426	1163	1001	879	736	582	486	360	291	218	170	141	100	83,2	70,8	38,8
HZB2-450	1604	1309	1126	992	829	655	548	404	327	244	191	159	113	93,6	79,7	43,7
HZB2-500	1785	1456	1254	1107	921	729	611	449	364	272	213	177	126	104	88,8	48,6
HZB2-575	2036	1660	1428	1252	1051	830	689	508	415	308	243	202	143	119	101	55,3
HZB2-600	2141	1746	1504	1321	1106	874	732	540	436	326	254	213	151	125	106	58,4
HZB2-625	2230	1820	1566	1378	1153	910	762	561	454	339	265	220	157	130	111	60,8
HZB2-750	2675	2182	1879	1653	1382	1092	912	675	546	408	319	266	188	156	133	72,8
HZB2-800	2857	2329	2005	1771	1474	1164	971	717	582	434	341	284	201	167	142	77,7
HZB2-1000	3569	2911	2505	2184	1843	1455	1212	896	725	541	426	354	251	208	178	97,2
HZB2-1250	4461	3638	3131	2730	2303	1819	1511	1114	907	677	532	443	314	260	221	121
HZB2-1500	5344	4358	3750	3312	2758	2180	1800	1343	1089	813	639	530	378	313	266	146
HZB2-1875	6691	5458	4697	4150	3456	2729	2277	1683	1363	1018	797	663	470	391	332	182
HZB2-2000	7140	5823	5012	4441	3687	2913	2419	1786	1453	1085	851	709	503	417	354	194
HZB2-2500	8923	7276	6263	5515	4607	3640	3037	2249	1816	1357	1062	886	629	521	443	242
HZB2-3000	10708	8734	7517	6661	5530	4367	3639	2702	2180	1629	1275	1063	754	625	533	291
HZB2-3850	13743	11207	9647	8463	7095	5606	4669	3448	2798	2090	1638	1364	967	801	684	375

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,70 V/ogn.															
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
HZB2-50	241	183	153	128	103	77,4	63,7	45,6	36,2	27,0	21,2	17,6	12,5	10,4	8,85	4,84
HZB2-100	490	373	312	262	209	158	129	92,2	73,8	55,2	43,2	36,1	25,6	21,2	18,0	9,87
HZB2-150	703	532	447	380	300	226	187	137	111	82,7	64,9	54,1	38,3	31,7	27,1	14,8
HZB2-200	730	595	511	446	377	298	249	184	148	111	86,9	72,3	51,4	42,6	36,4	19,9
HZB2-250	912	744	639	563	470	372	311	230	186	138	108	90,0	63,9	53,0	45,2	24,7
HZB2-300	1111	918	789	677	566	441	369	273	220	166	130	109	76,5	63,6	54,1	29,4
HZB2-375	1365	1113	958	837	704	556	467	343	277	208	163	136	96,2	79,7	68,0	37,1
HZB2-400	1454	1186	1021	897	751	594	496	368	297	222	173	144	102	84,9	72,2	39,6
HZB2-450	1636	1335	1148	1012	845	668	559	412	334	249	195	162	115	95,5	81,3	44,6
HZB2-500	1821	1485	1279	1129	940	744	623	458	371	277	217	181	128	106	90,5	49,6
HZB2-575	2077	1693	1457	1277	1072	846	703	518	423	315	248	206	146	121	103	56,4
HZB2-600	2228	1817	1565	1375	1143	900	755	556	445	332	259	217	154	127	109	59,5
HZB2-625	2275	1856	1597	1405	1176	928	777	572	463	345	270	225	160	133	113	62,0
HZB2-750	2729	2225	1916	1686	1410	1114	930	688	556	416	326	272	192	159	136	74,2
HZB2-800	2914	2376	2046	1806	1504	1188	990	731	594	442	348	289	205	170	145	79,2
HZB2-1000	3640	2969	2555	2228	1879	1484	1236	914	740	552	434	361	256	212	181	99,1
HZB2-1250	4550	3711	3194	2785	2349	1855	1541	1136	925	691	543	452	321	266	226	124
HZB2-1500	5450	4445	3825	3379	2814	2224	1836	1370	1111	830	651	541	386	320	271	149
HZB2-1875	6825	5567	4791	4233	3525	2783	2322	1717	1390	1039	813	677	480	399	339	186
HZB2-2000	7282	5939	5112	4530	3761	2971	2467	1821	1482	1107	869	723	514	426	361	198
HZB2-2500	9102	7421	6388	5625	4699	3713	3098	2294	1853	1384	1083	904	641	531	452	247
HZB2-3000	10923	8908	7667	6794	5640	4455	3711	2756	2224	1661	1301	1084	769	637	544	297
HZB2-3850	14018	11431	9840	8632	7237	5718	4762	3517	2854	2132	1671	1391	987	817	698	383

Typ akumulatora	Moc [W/ogn.] przy rozładowaniu do 1,65 V/ogn.										
	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	60 min	90 min	2 h	3 h	4 h
HZB2-50	240	183	156	131	104	79,1	64,7	46,6	37,3	27,5	21,8
HZB2-100	488	373	318	268	213	161	132	94	75,5	55,9	44,0
HZB2-150	699	533	455	386	304	231	191	139	113	84,4	66,3
HZB2-200	786	669	562	479	386	305	253	186	152	112	88,7
HZB2-250	981	837	703	606	482	381	316	233	190	140	111
HZB2-300	1176	1003	842	714	579	457	380	279	227	171	134
HZB2-375	1470	1253	1052	898	722	571	475	348	282	212	167
HZB2-400	1567	1337	1123	967	769	609	507	373	303	226	179
HZB2-450	1763	1503	1262	1075	866	683	573	418	340	254	199
HZB2-500	1962	1673	1406	1199	963	761	639	463	375	281	221
HZB2-575	2235	1906	1601	1368	1099	867	723	526	432	320	253
HZB2-600	2307	1967	1652	1415	1157	925	770	565	454	338	265
HZB2-625	2403	2049	1720	1482	1180	950	793	577	472	352	276
HZB2-750	2881	2457	2064	1769	1443	1140	949	698	567	425	333
HZB2-800	3077	2623	2203	1879	1542	1218	1009	736	604	446	353
HZB2-1000	3843	3278	2753	2347	1889	1522	1260	928	748	560	439
HZB2-1250	4804	4097	3440	2888	2361	1901	1574	1150	936	698	551
HZB2-1500	5755	4909	4122	3484	2827	2279	1886	1387	1139	847	665
HZB2-1875	7207	6146	5162	4332	3541	2851	2363	1734	1422	1058	832
HZB2-2000	7689	6557	5508	4675	3777	3043	2521	1851	1519	1130	886
HZB2-2500	9608	8195	6883	5704	4721	3804	3150	2339	1890	1407	1108
HZB2-3000	11532	9835	8259	6895	5666	4565	3781	2801	2262	1679	1324
HZB2-3850	14800	12623	10353	8899	7271	5857	4853	3553	2909	2163	1707